

		livello 1				livello 2				livello 3			
Per ambiente		Punti Prese	Punti luce	Prese Radio/TV	Prese telefono e/o dati	Punti Prese	Punti luce	Prese Radio/TV	Prese telefono e/o dati	Punti Prese	Punti luce	Prese Radio/TV	Prese telefono e/o dati
Per ogni locale, ad esclusione di quelli sotto elencati in Tabella, (ad es. camera da letto, soggiorno studio, ...)	8 — 12 m ² 12— 20 m ² Oltre 20 m ²	4 5 6	1 1 2	1	1	5 7 8	2 2 4	1	1	5 8 10	3 3 4	1	1
Ingresso		1	1		1	1	1			1	1		1
Angolo cottura		2 + 1 (*)				2 + 1 (*)	1			3 + 2 (*)	1		
Locale cucina		5 + 2 (*)	1	1	1	6 + 2 (*)	2	1	1	7 + 3 (*)	2	1	1
Lavanderia		3	1			4	1			4	1		
Locale da bagno o doccia		2	2			2	2			2	2		
Locale servizi (WC)		1	1			1	1			1	1		
Corridoio	≤ 5 m > 5 m	1 2	1 2			1 2	1 2			1 2	1 2		
Balcone / Terrazzo	≥ 10 m ²	1	1			1	1			1	1		
Ripostiglio	≥ 1 m ²	-	1			-	1			-	1		
Cantina/ Soffitta		1	1			1	1			1	1		
Box auto		1	1			1	1			1	1		
Giardino	≥ 10 m ²	1	1			1	1			1	1		
Per appartamento		Superficie		Numero		Superficie		Numero		Superficie		Numero	
Numero dei circuiti		≤ 50 m ²		2		≤ 50 m ²		3		≤ 50 m ²		3	
		51 - 75 m ²		3		51 - 75 m ²		3		51 - 75 m ²		4	
		76 - 125 m ²		4		76 - 125 m ²		5		76 - 125 m ²		5	
		> 126 m ²		5		> 126 m ²		6		> 126 m ²		7	
Protezione contro le sovratensioni (SPD) secondo CEI 81-10 e CEI 64-8 V2		SPD all'arrivo linea se necessari per rendere tollerabile il rischio 1				SPD all'arrivo linea se necessari per rendere tollerabile il rischio 1				SPD nell'impianto ai fini della protezione contro le sovratensioni.			
Dispositivi per l'illuminazione di sicurezza ⁽¹¹⁾	≤ 100 m ²	1				2				2			
	> 100 m ²	2				3				3			
Ausiliari		Campanello, citofono o videocitofono				Campanello, videocitofono, antintrusione, controllo carichi, ad esempio relè di massima corrente.				Campanello, videocitofono, sistema di allarme interazione domotica ^{(6), (7)}			

(*) punti presa aggiuntivi in corrispondenza dei piani di lavoro